



_K2 Ethernet Series HMI Panels / _K2網路型人機介面 / _K2网口型人机界面

Outlet Dimension / 外觀尺寸 / 外观尺寸



Cut Out Dimension / 開孔尺寸 / 开孔尺寸




Model	A	B	C*	L	H
_K2043	129mm/5.08"	103mm/4.06"	33mm/1.30"	118.5mm/4.67"	92.5mm/3.64"
_K2070	203.5mm/8.01"	148.5mm/5.85"	37mm/1.46"	191.5mm/7.54"	138mm/5.43"
_K2080	233mm/9.17"	176mm/6.93"	42.2mm/1.66"	221mm/8.70"	163.5mm/6.44"
_K2100 / _K2104	270.8mm/10.66"	212.8mm/8.38"	42.5mm/1.67"	259mm/10.2"	201mm/7.91"
_K2120 / _K2121	335.4mm/13.20"	245.9mm/9.68"	58.2mm/2.29"	302mm/11.89"	228mm/8.98"
_K2150	399.1mm/15.71"	297.6mm/11.72"	57.5mm/2.26"	384.5mm/15.14"	283mm/11.14"

* _K2043:Including 5pin-Terminal / 包含5Pin端子 / 包含5Pin端子


* _K2070&_K2080&_K2100&_K2104&_K2120&_K2121&K2150:
Including COM4/5 5pin-Terminal(Optional) / 包含COM4/5 5Pin端子(選購) / 包含COM4/5 5Pin端子(选购)

Function View / 功能配置圖 / 功能配置图


_K2043




_K2070




_K2080



_K2100




_K2104




Installation Drawing for Locks / 固定件安裝示意圖 / 锁具安裝示意图

Plastic Locks / 塑膠安裝固定件 / 塑料安装锁具

STEP1 / 步驟一 / 步骤一




Metal Locks / 金屬安裝固定件 / 金属安装锁具




Tighten each fixing screw until the bezel corner gets in contact with the panel.
使用固定螺絲固定時請注意不要鎖太緊，以避免壓迫造成其他問題 /
使用固定螺丝固定時請注意不要鎖太緊，以避免壓迫造成其他問題
Suggested torque for fixing screws: 0.25~0.34Nm /
固定螺絲扭力建議值:0.25~0.34Nm / 固定螺丝扭力建议值:0.25~0.34Nm

_K2120
_K2121



_K2150



- 1 Power Connector / 電源端子 / 电源端子
- 2 COM1&2&3 9Pin Female / COM1&2&3 9Pin 母座 / COM1&2&3 9Pin 母座
- 3 COM4&5 5Pin Terminal(Optional) / COM4&5 5Pin 端子台(選購) / COM4&5 5Pin 端子台(选购)
- 4 USB Host / USB 主接口 / USB 主接口
- 5 USB Client / USB 從接口 / USB 从接口
- 6 Ethernet Port / 乙太網路 / 以太网网络
- 7 COM1&3 5Pin Terminal / COM1&3 5Pin 端子台 / COM1&3 5Pin 端子台
- 8 COM2 5Pin Terminal / COM2 5Pin 端子台 / COM2 5Pin 端子台
COM2&4 5Pin Terminal(Optional) / COM2&4 5Pin 端子台(選購) / COM2&4 5Pin 端子台(选购)

